

WAKOL DL 3365 StarLeit

Informacje techniczne

Zastosowanie

Jasny, zawierający włókna klej dyspersyjny do układania na odpowiednio przygotowanych podłożach wewnątrz pomieszczeń przewodzących wykładzin PCW, tekstylnych, linoleum i wykładzin kauczukowych o grubości do 4 mm.

Szczególne właściwości

- bez rozpuszczalników *
- przewodzi ładunki elektryczne
- łatwy w nakładaniu
- pod meble na kółkach
- bardzo niska emisja**
- pod wykładziny tekstylne również bez gruntówki przewodzącej
- wysoka przyczepność początkowa
- na ogrzewanie podłogowe

* bez rozpuszczalników według definicji TRGS 610

** według kryteriów GEV zaklasyfikowany do grupy EC1: bardzo niska emisja

Dane techniczne

Baza surowcowa :	dyspersja akrylowa
Środek czyszczący:	woda przed zaschnięciem kleju
Nakładanie:	szpachlą zębatą: do wykładzin tekstylnych TKB S2 lub Pajarito 25; do linoleum TKB S2; do PCW i kauczuku Pajarito 7 użębienie szpachli należy dobrać do spodu wykładziny tak, by był w całości pokryty klejem
Zużycie:	ok. 250-300 g/m ² - zależnie od rodzaju podłoża, wykładziny i użębienia szpachli
Czas wstępnego odparowania:	ok. 10-15 min. - zależnie od rodzaju podłoża, wykładziny i użębienia szpachli
Czas układania wykładziny:	ok. 20-40 minut
Oporność upływowa:	< 3x10 ⁵ Ω (EN 13415)
Temperatura składowania:	powyżej +5 °C, wrażliwy na przemrożenie
Okres składowania:	12 miesięcy w temperaturze pokojowej
Kod GISCODE:	D 1
Kod EMICODE:	EC1

Podłoże

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18365. Podłoże musi być równe, trwale suche, mocne, bez rys, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Na podłoża niechłonne lub nierówne należy najpierw wylać masę wyrównawczą WAKOL. Należy przy tym zwrócić uwagę na informacje techniczne masy i gruntówki.

Aplikacja

Prądoprzewodzące wykładziny tekstylne nie wymagają gruntowania podłoża gruntówką prądoprzewodzącą. Przy układaniu pozostałych wykładzin należy na przygotowane podłoże nałożyć przy pomocy wałka z drobnej pianki gruntówkę prądoprzewodzącą WAKOL DL 3078. Należy utworzyć zamkniętą powłokę. Dalsza praca jest możliwa dopiero po pełnym wyschnięciu gruntówki - zwykle 3-5 godzin przy dobrym wietrzeniu. Układać można również na siatkę z taśmy miedzianej.

UWAGA: Należy zastosować się do ewentualnie odmiennych zaleceń producenta wykładziny.

Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Klej należy nakładać na podłoże równomiernie szpachlą zębatą unikając tworzenia się skupisk. Po upływie czasu wstępnego odparowania nałożyć wykładzinę i docisnąć odpowiednim narzędziem. Po krótkim czasie ponownie docisnąć. Narożniki twardych wykładzin należy ewentualnie obciążyć do czasu związania kleju.

Uziemienie systemu prądoprzewodzącego

W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych system złożony z prądoprzewodzącej wykładziny, prądoprzewodzącego kleju i ewentualnie z prądoprzewodzącej gruntówki musi być połączony z uziemieniem. W tym celu należy przed układaniem lub w trakcie układania wykładziny zamocować na gruntówce lub w taśmę miedzianą o długości co najmniej 1 m, którą wykwalifikowany elektryk powinien podłączyć do uziemienia. Na każde do 30 m² powierzchni należy stosować jeden punkt uziemienia instalując je możliwie po przeciwnych stronach pomieszczenia.

Ważne wskazówki

Nie pracować w temperaturze poniżej +15°C. Klej magazynowany w chłodnym pomieszczeniu należy odpowiednio wcześniej przenieść do ciepłego pomieszczenia.

Do prądoprzewodzących wykładzin tekstylnych klejonych bez gruntówki prądoprzewodzącej stosować szpachlę Pajarito 25.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów wykładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart Informacji Technicznych. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

Niniejsza karta Informacji Technicznych z 22.11.2005 anuluje poprzednie karty.